

数据表 #89042818



LDALI-BM1 按压按钮耦合器整合常用的灯光按压开关关于DALI通道。精简的4路可程序化开关输入模块，可以与LOYTEC DALI控制器搭配使用。当按压按钮被按下时，DALI命令将传送到DALI通道中的一个群组或跨越DALI汇流排的限制传送到对应的楼宇网路(需透过L-DALI控制器)

每个输入端独立接收对应功能，不与开关的行为相关(短按、长按、切换、按钮或开关模式)。可运行下列功能：

- 调高/调低亮度
- 关闭
- 依照前次的亮度开启
- 情境唤回：1 - 15
- 调低亮度到指定的%
- 暖色温/冷色温
- 启动自动模式

在切换模式，将依照灯光状态运行(切换开关)

LDALI-BM1 直接连接DALI通道并由DALI通道供电。

## 功能

- 简单的整合LOYTEC L-DALI灯光系统
- 使用免费的L-DALI设置工具或内建的网页服务器设置装置
- 可编程的4组按压开关/按钮输入
- 相容于多重Master模式，在足够的汇流排维度条件下(Sufficiently dimensioned bus supply)，每个DALI通道最多连接64个LDALI-BM1按压开关耦合器
- 按压开关透过DALI通道供电
- 按压按钮直接连接到LDALI-BM1(无电势闭合接点, Potential-free make contact)

## 规格

尺寸(mm)	28 x 14.2 x 41.2 (长 x 宽 x 高), DIM041
安装	平嵌式安装，可以直接安装于按压开关后方
电源供应	DALI bus, 使用 16 VDC DALI 电源供应时为 3.1 mA
操作条件	0°C 到 50°C, 10-90% RH, 无冷凝, 防护等级: IP20
介面	1 x DALI, 过电压保护(电源供应), 极化(双极, bipolar) 4 x 按压开关输入点与1个共同连接点, 无过电压保护, 按压开关必须无电位, 使用多个模组时, 不可连接共同接点(COM)
使用于	LDALI-3E102-U, LDALI-3E104-U, LDALI-3E101-U, LDALI-ME204-U, LDALI-ME201-U

## 限制

LDALI-BM1 数量	每个DALI通道64个, 需有足够维度的DALI汇流排电源供应
连接线	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG20 - 16)
接线剥除长度	8.5 - 9.5 mm (0.32 - 0.36 in)
连接到按压开关线长	< 50 cm

## 订购编号

## 产品描述

LDALI-BM1	四路DALI按压开关耦合器
-----------	---------------